
Wireless audio adapter with 3D Surround
User Manual


EN:User Manual IT:Manuale d'uso
ZH:用户手册 FR:Manuel de l'utilisateur
DE:Benutzerhandbuch JP:ユーザーマニュアル
ES:Manual de usuario KO:사용자 매뉴얼

Model:B06+

EN:In the box ZH:包装内容 DE:In der Box
ES:En el cuadro IT:Nella scatola Prodotto
FR:Dans la boîte JP:箱の中に KO:상자에



EN:Basic operation ZH:基本操作
DE:Grundbetrieb ES:Operación básica
IT:Operazione base FR:Opération de base
JP:基本操作 KO:기본 기능



EN: Pairing and connect

1) Connect B06+ to the audio input port of an active speaker or amplifier with audio cable.
2) Connect the DC 5V power supply, the receiver will automatically power on into pairing mode(LED lights flashing red and blue).
3) Pairing — Pair B06+ with your bluetooth-enabled phone/PC/tablet.
 • Set B06+ into the pairing mode, the LED flashes Blue / Red alternately fast.
 – First-time use: B06+ will auto enter the pairing mode .
 – Afterward: Long press the ⏯/⏻ button until the LED flashes red and blue alternately.
 • Activate bluetooth on your phone or another device and click "B06+" to connect.
 • Wait for the connected (For quick pairing, better keep both devices within 1 meter when pairing).
4) Enjoy

★How to enter pairing mode?
Long press the ⏯/⏻ button again until the LED light flashes red and blue alternately to enter the pairing mode.

Pair and connect two devices simultaneously:
1) Pair with the second device:
 • Long press the ⏯/⏻ button again until the LED light flashes red and blue alternately to enter the pairing mode.
 • Activate bluetooth on the second device and click "B06+" to pair.
2) After successfully paired with the second device, the first device will be disconnected. You need to manually click the "B06+" in the Bluetooth list of the first device to reconnect, than B06+ pair with the two devices at the same time.
Note: You can only play music on one device at a time, therefore, if you want to play music on the second device, you need to pause the music on your first device.

Reset device
If the receiver cannot be connected or work properly, please refer to the following method to reset the device:
Press and hold the ⏯/⏻ + ⏻ button for 5 seconds, led flashes purple quickly once, all paired devices are cleared and soon enter pairing mode(flash red and blue).

ZH: 配对并连接

1) 用音频线将B06+连接到有源音响或功放的音频输入端口。
2) 连接电源接收器将自动开机进入配对模式（LED灯红蓝闪烁）。
3) 配对 - 将 B06+ 与支持蓝牙的手机/PC/平板电脑配对。
 • 将B06+ 设置为配对模式，LED 灯/蓝快速闪烁。
 – 首次使用：B06+ 会自动进入配对模式。
 – 配对过设备后再次使用：长按 ⏯/⏻ 键，直到LED红蓝交替快闪。
 • 在您的手机或其他设备上激活蓝牙，然后单击 "B06+" 配对连接。
 • 等待连接（为了快速配对，最好保留两个设备配对时在1米内）。
4) 享受您的音乐。

如何进入配对模式：
长按 ⏯/⏻ 键进入配对模式，直到LED 灯红蓝快闪。

同时配对和连接两个设备：
1) 与第二个设备配对。
 • 再次长按 ⏯/⏻ 键进入配对模式，直到LED 灯红蓝快闪。
 • 在第二个设备上激活蓝牙并点击 "B06+" 进行配对。
2) 与第二个设备配对成功后，第一个设备会断开，需要手动在第一个设备蓝牙列表点击 "B06+"连接后，才能实现两个设备与B06+ 同时配对。

注意： 您一次只能在一台设备上播放音乐，因此，如果您想在第二台设备上播放音乐，您需要先暂停第一台设备上的音乐，然后再在第二台设备上播放。

恢复出厂设置
如果接收器无法连接蓝牙或正常工作，请参考以下方法重置设备：
长按 ⏯/⏻ + ⏻ 键5秒，LED累灯快闪1次，然后设备将清除设备配对记录，进入配对模式（LED灯 红蓝闪烁）。

DE: Anweisungen

1) Verbinden Sie den B06+ mit einem Audiokabel mit dem Audioeingang eines aktiven Lautsprechers oder Verstärkers.
2) Schließen Sie das 5-V-DC-Netzteil an, der Empfänger schaltet sich automatisch in den Pairing-Modus ein (LED-Leuchten blinken rot und blau).
3) Koppeln—Koppeln Sie den B06+ mit Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon/PC/Tablet.
 • Setzen Sie den B06+ in den Pairing-Modus, die LED blinkt abwechselnd schnell blau / rot.
 – Erstmalige Verwendung: B06+ wechselt automatisch in den Pairing-Modus (mit leerem Speicher).
 – Danach: Drücken Sie lange auf die ⏯/⏻ Taste, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt .
 • Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät und klicken Sie auf „B06+", um eine Verbindung herzustellen.
 • Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist (für ein schnelles Pairing halten Sie beide Geräte beim Pairing besser innerhalb von 1 Meter).
4) Genießen Sie Ihre Musik.

So rufen Sie den Kopplungsmodus auf:
Drücken Sie die ⏯/⏻ Taste erneut lange, bis das LED-Licht abwechselnd rot und blau blinkt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

Koppeln und verbinden Sie zwei Geräte gleichzeitig:
1)Koppeln Sie mit dem zweiten Gerät.
 • Drücken Sie die ⏯/⏻ Taste erneut lange, bis das LED-Licht abwechselnd rot und blau blinkt, um in den Pairing-Modus zu gelangen.
 • Aktivieren Sie Bluetooth auf dem zweiten Gerät und klicken Sie zum Koppeln auf „B06+".
2) Nach erfolgreicher Kopplung mit dem zweiten Gerät wird das erste Gerät getrennt. Sie müssen manuell auf "B06+" in der Bluetooth-Liste des ersten Geräts klicken, um sich erneut zu verbinden, dann B06+ mit den beiden Geräten gleichzeitig koppeln.
Hinweis: Sie können Musik nur auf einem Gerät gleichzeitig abspielen. Wenn Sie also Musik auf dem zweiten Gerät abspielen möchten, müssen Sie die Musik auf Ihrem ersten Gerät anhalten.

Rückstelleinrichtung
Wenn der Empfänger nicht angeschlossen werden kann oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät zurückzusetzen:
Halten Sie die ⏯/⏻ + ⏻ Taste 5 Sekunden lang gedrückt, LED blinkt einmal schnell lila, alle gekoppelten Geräte werden gelöscht und wechseln bald in den Kopplungs-modus (rot und blau blinken).

ES: Instrucciones

1) Conecte el B06+ al puerto de entrada de audio de un altavoz o amplificador activo con un cable de audio.
2) Conecte la fuente de alimentación de 5 V CC, el receptor se encenderá automáticamente en el modo de emparejamiento (las luces LED parpadean en rojo y azul).
3) Emparejamiento: empareje B06+ con su teléfono / PC / tableta con Bluetooth.
 • Configure B06+ en el modo de emparejamiento, el LED parpadea azul / rojo alternativamente rápido.
 – Uso por primera vez: B06+ ingresará automáticamente al modo de emparejamiento (con memoria clara).
 – Posteriormente: Mantenga presionado el botón ⏯/⏻ hasta que el LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
 • Active bluetooth en su teléfono u otro dispositivo y haga clic en "B06+" para conectarse.
 • Espere a que se conecte (para un emparejamiento rápido, mejor mantenga ambos dispositivos a 1 metro al emparejar).
4) Disfruta tu música.

Cómo entrar en el modo de emparejamiento:
Mantenga presionado el botón ⏯/⏻ nuevamente hasta que la luz LED parpadee en rojo y azul alternativamente para ingresar al modo de emparejamiento.

Empareje y conecte dos dispositivos simultáneamente:
1) Empareje con el segundo dispositivo.
 • Mantenga presionado el botón ⏯/⏻ nuevamente hasta que la luz LED parpadee en rojo y azul alternativamente para ingresar al modo de emparejamiento.
 • Active bluetooth en el segundo dispositivo y haga clic en "B06+" para emparejar.
2) Después de emparejar correctamente con el segundo dispositivo, el primer dispositivo se desconectará. Debe hacer clic manualmente en "B06+" en la lista de Bluetooth del primer dispositivo para volver a conectarse, luego B06+ se empareja con los dos dispositivos al mismo tiempo.
Nota: Solo puede reproducir música en un dispositivo a la vez, por lo tanto, si desea reproducir música en el segundo dispositivo, debe pausar la música en su primer dispositivo.

Reiniciar el dispositivo
Si el receptor no se puede conectar o no funciona correctamente, consulte el siguiente método para restablecer el dispositivo:
Mantenga presionado el botón ⏯/⏻ + ⏻ durante 5 segundos, El LED parpadea en púrpura rápidamente una vez, todos los Dispositivos emparejados se borran y pronto ingresan al modo de emparejamiento (parpadea en rojo y azul).

IT: Istruzioni

1) Collegare il B06+ alla porta di ingresso audio di un altoparlante o amplificatore attivo con un cavo audio.
2) Collegare l'alimentatore DC 5V, il ricevitore si accenderà automaticamente in modalità di associazione (le spie LED lampeggiano in rosso e blu).
3) Abbinamento - Abbina B06+ al tuo telefono/PC/tablet abilitato Bluetooth.
 • Impostare B06+ in modalità di associazione, il LED lampeggia in Blu / Rosso alternativamente velocemente.
 – Primo utilizzo: B06+ entrerà automaticamente in modalità di associazione (con memoria libera).
 – Successivamente: premere a lungo il pulsante ⏯/⏻ finché il LED non lampeggia alternativamente in rosso e blu.
 • Attiva il bluetooth sul tuo telefono o su un altro dispositivo e clicca su "B06+" per connetterti.
 • Attendere la connessione (per l'accoppiamento rapido, è meglio mantenere entrambi i dispositivi entro 1 metro durante l'accoppiamento).
4) Goditi la tua musica.

Come accedere alla modalità di associazione:
Premere di nuovo a lungo il pulsante AA finché la luce LED non lampeggia alternativamente in rosso e blu per accedere alla modalità di associazione.

Associa e collega due dispositivi contemporaneamente:
1) Associare con il secondo dispositivo.
 • Premere di nuovo a lungo il pulsante ⏯/⏻ finché la luce LED non lampeggia alternativamente in rosso e blu per accedere alla modalità di associazione.
 • Attivare il bluetooth sul secondo dispositivo e fare clic su "B06+" per accoppiare.
2) Dopo aver accoppiato con successo il secondo dispositivo, il primo dispositivo verrà disconnesso. È necessario fare clic manualmente su "B06+" nell'elenco Bluetooth del primo dispositivo da riconnettere, quindi B06+ si accoppia con i due dispositivi contemporaneamente.
Nota: Puoi riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta, quindi, se desideri riprodurre musica sul secondo dispositivo, devi mettere in pausa la musica sul tuo primo dispositivo.

Ripristina dispositivo
Se il ricevitore non può essere collegato o non funziona correttamente, fare riferimento al seguente metodo per ripristinare il dispositivo:
Tieni premuto il pulsante ⏯/⏻ + ⏻ per 5 secondi, il led lampeggia rapidamente in viola una volta, tutti i dispositivi accoppiati vengono cancellati e presto entrano in modalità di associazione (lampeggiano rosso e blu).

FR: Mode d'emploi

1) Connectez le B06+ au port d'entrée audio d'un haut-parleur ou d'un amplificateur actif avec un câble audio.
2) Connectez l'alimentation DC 5V, le récepteur s'allumera automatiquement en mode d'appairage (les voyants LED clignotent en rouge et bleu).
3) Couplage - Coupler le B06+ avec votre téléphone/PC/tablette compatible Bluetooth.
 • Mettez le B06+ en mode d'appairage, la LED clignote alternativement en bleu/rouge rapidement.
 – Première utilisation : le B06+ entrera automatiquement en mode d'appairage (avec mémoire claire).
 – Ensuite : appuyez longuement sur le bouton ⏯/⏻ jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
 • Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou un autre appareil et cliquez sur "B06+" pour vous connecter.
 • Attendez la connexion (pour un jumelage rapide, mieux vaut garder les deux appareils à moins d'un mètre lors du jumelage).
4) Profitez de votre musique.

Comment entrer en mode d'appairage :
Appuyez à nouveau longuement sur le bouton ⏯/⏻ jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et bleu pour entrer en mode d'appairage.

Associez et connectez deux appareils simultanément :
1) Associez-le avec le deuxième appareil.
 • Appuyez longuement sur le bouton ⏯/⏻ à nouveau jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu pour entrer dans le mode d'appairage.
 • Activez le Bluetooth sur le deuxième appareil et cliquez sur « B06+ » pour effectuer le couplage.
2) Après avoir réussi l'appairage avec le deuxième appareil, le premier appareil sera déconnecté. Vous devez cliquer manuellement sur le "B06+" dans la liste Bluetooth du premier appareil à reconnecter, que B06+ jumelier avec les deux appareils en même temps.
Remarque: Vous ne pouvez écouter de la musique que sur un seul appareil à la fois. Par conséquent, si vous souhaitez écouter de la musique sur le deuxième appareil, vous devez mettre la musique en pause sur votre premier appareil.

Réinitialiser l'appareil
Si le récepteur ne peut pas être connecté ou fonctionner correctement, veuillez vous référer à la méthode suivante pour réinitialiser l'appareil :
Appuyez sur le bouton ⏯/⏻ + ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, La LED clignote rapidement en violet une fois, tous les appareils couplés sont effacés et entrent bientôt en mode de couplage (clignotement rouge et bleu).

JP: 操作手順

1) B06+をアクティブスピーカーまたはアンプのオーディオ入力ポートにオーディオケーブルで接続します。
2) DC 5V電源を接続すると、レシーバーの電源が自動的にオンになり、ペアリングモードになります（LEDライトが赤と青で点滅します）。
3) ペアリング-B06+をBluetooth対応の電話/ PC /タブレットとペアリングします。
 -B06+をペアリングモードに設定すると、LEDが青/赤に交互に速く点滅します。
 -初めての使用：B06+は自動的にペアリングモードに入ります（メモリをクリアします）。
 -その後：LEDが赤と青に交互に点滅するまで⏯/⏻ボタンを長押しします。
 •携帯電話または別のデバイスでBluetoothをアクティブにし、[B06+]をクリックして接続します。
 •接続されるのを待ちます（すばやくペアリングするには、ペアリングするときに両方のデバイスを1メートル以内に保つことをお勧めします）。
4) あなたの音楽を楽しんでください。

ペアリングモードに入る方法：
LEDライトが赤と青に交互に点滅するまで ⏯/⏻ ボタンをもう一度長押しして、ペアリングモードに入ります。

2つのデバイスを同時にペアリングして接続します：
1) 2番目のデバイスとペアリングします。
 • LEDライトが赤と青に交互に点滅するまで ⏯/⏻ボタンをもう一度長押しして、ペアリングモードに入ります。
 •2番目のデバイスでBluetoothをアクティブにし、[B06+]をクリックしてペアリングします。
 • Bluetoothを最初のデバイスでアクティブにし、「B06+」をクリックしてペアリングします。
2) 2番目のデバイスとのペアリングが正常に完了すると、最初のデバイスが切断されます。 2つのデバイスと同時にB06+をペアリングするよりも、再接続する最初のデバイスのBluetoothリストで「B06+」を手動でクリックする必要があります。
注： 一度に再生できるデバイスは1つだけです。したがって、2番目のデバイスで音楽を再生する場合は、最初のデバイスで音楽を一時停止する必要があります。

デバイスをリセット
受信機が接続できない、または正常に動作しない場合は、次の方法を参照してデバイスをリセットしてください。
⏯/⏻ + ⏻ ボタンを5秒間押し続けると、LEDが1回すばやく紫色に点滅し、ペアリングされたすべてのデバイスがクリアされ、すぐにペアリングモード（赤と青の点滅）になります。

KO: 지침

1) B06+를 오디오 케이블로 액티브 스피커 또는 앰프의 오디오 입력 포트에 연결합니다.
2) DC 5V 전원 공급 장치를 연결하면 수신기가 자동으로 페어링 모드로 켜집니다(LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박임).
3) 페어링 - B06+를 블루투스 지원 휴대폰/PC/태블릿과 페어링합니다.
 - B06+를 페어링 모드로 설정하면 LED가 파란색/빨간색으로 빠르게 번갈아 깜박입니다.
 - 처음 사용: B06+이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다(메모리 지우기 사용).
 - 이후: LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 ⏯/⏻ 버튼을 길게 누릅니다.
 • 휴대폰이나 다른 장치에서 블루투스를 활성화하고 "B06+"을 클릭하여 연결합니다.
 • 연결될 때까지 기다립니다(빠른 페어링을 위해 페어링할 때 두 장치를 모두 1미터 이내로 유지하는 것이 좋습니다).
4) 음악을 즐기십시오.

페어링 모드로 들어가는 방법:
LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 ⏯/⏻ 버튼을 다시 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.

두 장치를 동시에 페어링 및 연결:
1) 두 번째 장치와 페어링합니다.
 • LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 ⏯/⏻ 버튼을 다시 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.
 • 두 번째 장치에서 블루투스를 활성화하고 "B06+"을 클릭하여 페어링합니다.
2) 두 번째 장치와 성공적으로 페어링되면 첫 번째 장치의 연결이 해제됩니다. B06+가 동시에 두 장치와 페어링하는 것보다 다시 연결할 첫 번째 장치의 Bluetooth 목록에서 "B06+"를 수동으로 클릭해야 합니다.
참고: 한 번에 하나의 장치에서만 음악을 재생할 수 있으므로 두 번째 장치에서 음악을 재생하려면 첫 번째 장치에서 음악을 일시 중지해야 합니다.

기기 재설정
수신기가 연결되지 않거나 제대로 작동하지 않는 경우 다음 방법을 참조하여 장치를 재설정하십시오.
⏯/⏻ + ⏻ 버튼을 5초 LED가 보라색으로 빠르게 한 번 깜박이고 페어링된 모든 장치가 지워지고 곧 페어링 모드로 들어갑니다(빨간색과 파란색 깜박임).

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by iMii Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC:
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference. Changes or modifications not expressly approved by iMii Ltd. will void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.
• Consult the manufacturer or an experienced radio/TV technician for help.

This product, like other radio devices, emits radiofrequency electromagnetic energy and operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations. These standards and recommendations reflect the consensus of the scientific community and result from deliberations of panels and committees of scientists who continually review and interpret the extensive research literature.

CE
IMii Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.imii.com

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Shenzhen IMii Technologies Limited
Baoan District, Shenzhen 518100 China

EU Importer:
eVatmaster Consulting GmbH
Bettina. 30,60325 Frankfurt am Main, Germany

Warranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

EC REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

Scan the QR code to get more information.
扫描二维码以获取更多信息。
Scannen Sie den Code, um weitere Informationen zu erhalten.
Escanee el código para obtener más información.
Scansiona il codice per ottenere maggiori informazioni.
Scannez le code pour obtenir plus d'informations.
コードをスキャンして、詳細情報を取得します。
QR코드를 스캔해서 더 많은 정보를 확인하세요.

Operator: Ankbit International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: ShenZhen Ankbit Electronics Limited
Address: Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China

We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
support@lmii.com web: www.lmii.com

FCC ID: 2AJU3RT61I5

MADE IN CHINA

说明书折页105g铜板纸+F坑+专色

专色■：Pantone 1505C （C:0 M:71 Y:100 K:0)

项目名称	RT615	备注	
物料名称	RT615 说明书	版本	V 3.2
物料编号	07.69R615040	制作	Winson
物料尺寸	90*90mm	日期	2022/12/24